



FireAngel HT-630-INT z modułem Z-Wave to wysokiej klasy czujnik ciepła, który umożliwia integrację z systemami Z-Wave. Urządzenie posiada opatentowaną przez firmę FireAngel technologię THERMISTEK, która pozwala na znaczące skrócenie reakcji czujnika na pojawiające się źródło ognia. Czujnik ciepła HT-630-INT zasilany jest poprzez zintegrowaną baterię litową, która nie wymaga wymiany ani ładowania przez cały okres użytkowania. Detektor posiada przycisk test/reset, a także sygnalizację słabej baterii oraz końca swojej żywotności. Potwierdzeniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa jest m. in. certyfikat zgodności z normą BS 5446-2. Czujnik dymu FireAngel HT-630 posiada 5 lat gwarancji.

Model	HT-630+ZW
Technologie	THERMISTEK, Z-Wave
Zasilanie	Wbudowana bateria litowa na 10 lat, nie wymaga wymiany, ani ładowania
Wykrywa	Różnego rodzaju źródła ognia
Zakres temperatury alarmu	+54°C do +62°C
Głośność alarmu	85 dB (w odległości 3 m)
Temperatura pracy	+4°C do +38°C
Wilgotność pracy	Do 90% RH
Temperatura magazynowania	-20°C do +60°C
Wilgotność magazynowania	Do 93% RH
Certyfikaty	BS 5446-2: 2003
Wymiary	132 mm x 60 mm (średnica x głębokość)
Masa	204 g
Gwarancja	5 lat